

MFC-8950DW

brother®  
at your side

SKAFF DEG

# FORBINDELSE

MED DEN ROBUSTE OG PÅLITELIGE  
**ALT-I-ETT**



**MFC-8950DW ER DEN ULTIMATE SKRIVEREN  
I EN ARBEIDSGRUPPE SOM GIR DEG  
HØYHASTIGHET UTSKRIFT OG ROBUST  
PÅLITELIGHET FOR Å IMØTEKOMME DE MEST  
KREVENDE OPPGAVER**

**Egenskaper som optimaliserer arbeidsflyten**

- Høyhastighet utskrift med inntil 40 sider per minutt
- Inntil 12,000<sup>1</sup> sider med høykapasitet tonerkasset
- 12,6 cm farge berøringsskjerm
- Standard papirkapasitet på 550 ark
- Automatisk 2-sidig utskrift, faks, kopi og skanning
- 1.200 x 1.200 dpi oppløsning
- Første utskrift på under 8.5 sekunder



UTSKRIFT



FAKS



KOPI



SKANNING

# MFC-8950DW miljøvennlig utskrift

Vårt engasjement til miljøet vises med et bredt utvalg av miljøvennlige egenskaper og at vi har mottatt en rekke miljømerker og priser:

- **Separate toner og tromler:** Mindre svinn og dermed lavere kostnader.
- **Sparer toner:** Miljøvennlige egenskaper bruker mindre toner som gjør at du får lavere utskriftskostnader.
- **2-sidig, N-i1 og hefteutskrift:** Reduserer papirforbruket med inntil 75% ved å trykke flere sider på 1 ark.
- **Hvilemodus:** Bruker mindre enn 1,6 watt når den ikke er i bruk, den bruker altså 6 ganger mindre energi enn i standard klar modus.
- **Stille modus:** Reduserer støynivået slik at skriveren kan brukes på steder som krever lite støy, anbefalt av Blue Angel.



## GENERELT

Teknologi	Elektrofotografisk sort/hvit laserskriver
Laser klassifisering	Klasse 1 laser produkt (IEC 60825-1:2007)
Prosessorer	StarSapphire 400MHz
Minne	128MB (kan utvides til 384MB ved bruk av 1 x 144 pin, 16bit DDR2 DIMM)
Grensesnitt	Hi-Speed USB 2.0 & USB vert for direkte utskrift og skanning fra en USB Flash Drive
Kablet nettverk	Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
Trådløst nettverk	IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi Direct™	Skriver trådløst uten å bruke et trådløst tilgangspunkt
Enkelt trådløst oppsett	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) & AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Display	12,6cm TFT farge berøringsskjerm

## AUTOMATISK 2-SIDIG SORT/HVIT UTSKRIFT

Standard utskriftshastighet	Inntil 40 sider per minutt
2-sidig utskriftshastighet	Inntil 18 sider per minutt
Oppløsning	1.200 x 1.200dpi, HQ1200 (2.400 x 600dpi), 600 x 600dpi
Oppvarmingstid	Mindre enn 3 sekunder (fra hvilemodus)
Første utskrift	Mindre enn 8,5 sekunder (fra klar modus)
Utskriftsspråk	PCL6, BR-Script3 Postscript®3™ Language Emulation, IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Innebygde fonter (PCL)	66 skalerbare fonter, 12 bitmap fonter
Innebygde fonter (PS)	66 kompatible fonter
Innebygde strekkoder (PCL)	UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128(set A, set B, set C), EAN128(set A, set B, set C)

## AUTOMATISK 2-SIDIG SORT/HVIT KOPIERING

Standard kopihastighet	Inntil 40 kopier per minutt
Oppløsning	1.200 x 600dpi
Tid for første kopi	Mindre enn 10,5 sekunder (fra klar modus)
Antall kopier/stablet/sortert	Produserer inntil 99 kopier av hver original (stablet eller sortert)
Forstørre/forminske	25% - 400% i trinn på 1%
N i 1	Redusere 2 eller 4 sider til et enkelt ark

## AUTOMATISK 2-SIDIG SORT/HVIT FAKS

Hastighet på modem	33.600 bps (super G3)
Internett faks (iFax)	Faksdokumenter til/fra hele verden over internett
PC-faks	Sender og mottar faks fra din PC med bruk av telefonlinjen (Mottak kun for Windows®)
Videresending/henting av faks	Videresender og hentar faks fra et annet sted
Minne for sending og mottak	Inntil 500 sider (ITU-T Test Chart, standard oppløsning, JBIG)
Feilkorrigering (ECM)	Sende på nytt dokumenter med feil hvor maskiner deler ECM. Feilene rettes automatisk

## AUTOMATISK 2-SIDIG FARGESKANNER

Oppløsning	1.200 x 1.200dpi (fra glassplate), 1.200 x 600dpi (fra ADF), 19.200 x 19.200dpi (forbedret)
Gråskala	256 gråtoner
Fargeedybde	48 bit internt, 24 bit eksternt
Skannetast	Skann til e-post, bilde, OCR, fil og skalerbar PDF (tilgjengelig med den medfølgende programvaren)
Skannetast ved nettverket	Skann til nettskannmappe (kun Windows®), FTP og e-post server (tilgjengelig når du er koblet til et nettverk)
Drivere	TWAIN, WIA, ICA, SANE™ og ISIS®



## PAPIRBEHANDLING

Papirmagasin	500 ark papirmagasin 50 ark flerbruksmagasin 50 ark automatisk dokumentmater (ADF)
Papir ut	500 ark valgfritt ekstra papirmagasin 150 ark (tekst ned) 1 ark (tekst opp) rett papirbane

## PAPIRSPESIFIKASJONER

Papirvekker	Standard/ekstra magasin - vanlig og resirkulert papir (mellom 60 - 105 g/m <sup>2</sup> ) Flerbruksmagasin - vanlig og resirkulert papir (mellom 60 - 163 g/m <sup>2</sup> ) ADF (automatisk arkmater) 64 - 90 g/m <sup>2</sup>
Papirtyper	Standard/ekstra magasin - A4, letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (breddeforamt), B6 (ISO), A6, folio (i automatisk 2-sidig utskrift kun A4) Flerbruksmagasin - bredde: 76,2mm til 215,9mm x lengde: 127mm til 355,6mm ADF (automatisk arkmater) - vanlig og resirkulert papir
Konvolutter og etiketter	Ja, fra flerbruksmagasin (nøyaktighet og pålitelighet avhenger av papirkvaliteten)

## WINDOWS SKRIVERDRIVER FUNKSJONER

N-opp utskrift	Spar papir ved å redusere 2, 4, 9, 16 eller 25 A4 sider til 1 A4 side (stottes også av Mac)
Plakatutskrift	Forstør 1 A4 side til plakat ved å bruke 4, 9, 16 eller 25 A4 sider
Vannmerkeutskrift	Legg til tekst eller brukedefinerte meldinger som et vannmerke
Makro utskrift	Lag og bygg maler, som automatisk skrives ut på alle trykte dokumenter
ID utskrift	Legg identifikasjon til trykte dokumenter
Hefteutskrift	Skriv ut dokumenter i A5 hefteformat
Stillemodus	Reduserer støy under utskrift (dette gir en liten reduksjon i hastigheten)
Ignorer blanke sider	Hopper over blanke sider i dokumentet
Reprint	Skriver ut det siste dokumentet

## VERKTØY TIL NETTVERKET

Nettbasert styring	Nettleserbasert programvare
Driver distribusjon	Raskt og enkelt distribuerer du Brothers skriverdriver til en nettbasert Windows® PC
BRAdmin Professional	For LAN / WAN styring <sup>3</sup>
Utskriftslogg til nettverk	Lager utskrifts logg for forskjellige brukere
E-post melding	Automatisk alarm via e-post når maskinen trenger tilsyn

## STØTTER OPERATIVSYSTEMER

Windows®	Windows 7® (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions). Merk at Windows® Server 2003 & 2008 kun er for utskrift.
Mac	Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x eller senere
Linux	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

## EGENSKAPER FOR SIKKERHET

Låseinnstilling	Låser kontrollpanelet for å hindre uøsket tilgang
Sikker funksjonslås v2	Begrenser utskrift, faksing, kopiering og skanning ved å tildele valgfri tilgang
Sikker utskrift med SSL	IPP basert kryptering for utskrift
IP filter	IP basert adgangsbegrensning (kun IPv4)
802.1x (Kablet nettverkstilgang)	Støtter protokollene - EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS
802.1x (Trådløst nettverkstilgang)	Støtter protokollene - LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS
Trådløst nettverkssikkerhet	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

## REKVISITA

Innbokstoner	Inntil 8.000 sider <sup>1</sup>
Standard toner	TN-3330 - Inntil 3.000 sider <sup>1</sup>
Høykapasitet toner	TN-3380 - Inntil 8.000 sider <sup>1</sup>
Super høykapasitet toner	TN-3390 - Inntil 12.000 sider <sup>1</sup>
Trommel	DR-3300 - Inntil 30.000 sider (1 jobb per side)
Valgfri nedre papirkassett	LT-5400 - Inntil 500 ark



## MÅL OG VEKT

Med emballasje	594(b) x 533(d) x 636(h) mm / 22,1 kg
Uten emballasje	491(b) x 415(d) x 477(h) mm / 17,7 kg

## MILJØ

Typisk elektrisk forbruk	2,57 kWh / uke
Strømforbruk	694 W i bruk, 9,8 W klar, 1,6 W hvile (6,8 W når trådløst er aktivert)
Lydtrykk	59 dBA i bruk, 54 dBA stille modus, 37 dBA klar
Lydstyrke	6,63 BA i bruk, 6,4 BA stille modus, 4,7 BA klar
Økologi	Strømsparer - bruker mindre energi når ikke i bruk
Toner sparer	Reduserer toner forbruk

## DRIFTSSYKLUS

Anbefalt månedlig antall utskrifts	1.000 til 5.000 sider
Maksimum månedlig antall utskrifts	100.000 sider <sup>2</sup>



<sup>1</sup>Angitt kapasitet i samsvar med ISO/IEC19752. <sup>2</sup> Maksimum antall sider per måned og kan brukes til å sammenligne Brother-produkter. For å få maksimal utbytte av skriveren, er det best å velge en skriver med en driftssyklus som overgår dine krav. <sup>3</sup>Nedlastes fra <http://solutions.brother.com>. <sup>4</sup>Bare tilgjengelig når trådløst er deaktivert.

Forhandler:

**brother**  
at your side

**Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S**

Oluf Onsumsvei 11, Oslo

Telefon: + 47 22 57 75 00 Faks: +47 22 57 75 09

[www.brother.no](http://www.brother.no)

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother er et registrert varemerke hos Brother Industries LTD. Eieidsretten til alle varemerker og produktnavn tilhører de respektive opphavsmenn.