

HL-L5100DN


brother
at your side

Brother

Monolaserskriver

Den raske monolaserskriveren

Print



Brother Monolaserskriver

Den raske monolaserskriveren



Print

Utviklet for det travle kontoret.

Denne enheten tilbyr rask utskriftshastighet og utmerket papirhåndteringsmuligheter. Du kan også redusere dine utskriftskostnader med valgfrie høykapasitets tonerkassetter, som gjør dette til den ideelle skriveren for ditt kontor.

Nøkkelfunksjoner:

Rask utskriftshastighet på opptil 40spm

Kombinert papirinnmatning på 300 ark

Automatisk tosidig utskrift

Høykapasitets tonerkassetter - valgfri høykapasitet 8000¹ siders tonerkassett

1 linje, 16 tegn opplyst LCD berøringskjerm

Høyhastighets kabling (10Base-T/100Base-TX) og USB 2.0 tilkobling

Økt produktivitet

- Produktivitet økes betraktelig takket være rask utskriftshastighet på opptil 40spm
- Maksimer ytelsen med høyhastighets kablet (10Base-T/100Base-TX) nettverk grensesnitt
- Skriv ut fra enhver mobil enhet over et nettverk, som gir brukerne muligheten til å skrive ut ved å benytte Brother iPrint&Scan app, Android print service plugin, Google Cloud Print 2.0, Mopria og AirPrint
- Den enkle 1 linje, 16 tegn bakgrunnsbelyst LCD berøringskjerm, gjør det mulig for brukere å skrive ut uten problemer

Uten bekymringer

- Fullstendig pålitelighet og mulighet for å skrive ut opptil 3500 sider per måned
- Enestående papirhåndterings muligheter med standard papirinnmatings kapasitet på 300 ark som kan utvides til 1340 ark, og en standard 150 arks papirutmatings hylle

Eksepsjonelt lave driftskostnader

- Utviklet for det travle kontoret, HL-L5100DN inkluderer en 3000¹ siders tonerkasset. I tillegg kan man bruke en høykapasitets 8000¹ siders tonerkassett som reduserer dine driftskostnader ytterligere
- En serie løsninger som ligger under PrintSmart paraplyen kan hjelpe deg å redusere dine utskriftskostnader, for eksempel PrintSmart Cost Control

Møter dine IT utfordringer

- Moderne bedrifter krever de høyeste nivåer av sikkerhet. Med Secure Function Lock 3.0, Active Directory tilkobling og Internet Protocol Security (IPsec). I tillegg til funksjoner som Print Archive, Secure Reset og Certificate Management

Generelt

Teknologi	Elektrofotografisk laserskriver
Laserklassifisering	Klasse 1 laserprodukt (IEC60825-1:2007)
Proseszor	Cortex-A9 800MHz
Minne	256MB
Lokalt grensenitt	Hi-Speed USB 2.0
Kontrollpanel	1 linje, 16 tegn opplyst LCD berøringskjerm
Kablet nettverk grensesnitt	10Base-T/100Base-TX
Standard utskriftshastighet (A4)	Opptil 40spm (sider per minutt)
Utskriftshastighet tosidig (A4)	Opptil 20spm (10 ark per minutt)
Oppløsning	Opptil 1,200 x 1,200 dpi
Stillemodus	Modus for å redusere utskriftsstøy ved å redusere utskriftshastigheten til 25 spm
Tid til første utskrift	Mindre enn 7,2 sekunder fra klarmodus
Automatisk tosidig utskrift	Skriv ut på begge sider av arket
Emuleringer	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 PDF version 1.7, XPS version 1.0
Innebygde fonter (PCL)	66 skalerbare fonter, 12 bitmap fonter, 13 strekkoder
Innebygde fonter (Postscript)	66 skalerbare fonter
Innebygde strekkoder (PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C)

Skriverfunksjoner

Flersideutskrift³	Reduserer opptil 2, 4, 9, 16 eller 25 A4 ark til kun ett A4 ark (Mac, opptil 2, 4, 6, 9, eller 16)
Plakat utskrift⁴	Forstørrer 1 A4 side til en plakat ved å benytte 4, 9, 16 eller 25 A4 sider
Utskrift med vannmerke⁴	Benytt vannmerke på dine dokumenter med forhåndsdefinert tekst eller med dine brukerdefinerte beskjeder
ID utskrift⁴	Legg til identifikasjon på dine dokumenter (dato & tid, kort skreddersydd beskjed eller PC brukernavn)
Manuell tosidig utskrift⁴	Manuell tosidig utskrift (anbefalt for medier som ikke er støttet av automatisk tosidig utskrift)
Skriv ut hefte⁴	Skriv ut dokumenter i A5 hefte format ved å benytte automatisk eller manuell tosidig utskrift.
Hopp over blanke sider⁴	Ignorerer blanke sider i ditt dokument ved å ikke skrive dem ut
Utskriftsprofiler³	Lagre din favoritt driverinnstillinger som profiler for enkelt å huske dem
Skriv ut tekst i svart⁴	Konverterer alle dokumentene til svart når de skrives ut
Utskriftsarkiv⁴	En elektronisk karbonkopi funksjon som lagrer en elektronisk kopi av alle dokumenter skrevet ut som en PDF-fil
Karbon kopi⁴	Skriver ut tilleggs kopier av samme dokument til papir tatt fra ekstra papirskuffer

Skriverdriver

Windows®	Windows® 10 (32 & 64 bit) Windows® 8 (32 & 64 bit) Windows® 7 (32 & 64 bit) Windows Vista® (32 & 64 bit) Windows® XP Professional (32 & 64 bit) Windows® XP Home Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit) Windows® Server 2003 (32 & 64 bit)
Macintosh⁵	OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x
Linux⁵	CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit)
PostScript Universal skriverdriver	Driver for Windows® som lar deg skrive ut til hvilket som helst nettverk eller lokalt tilkoblet Brother laserskriver som støtter PostScript
PCL driver	Universal PCL5e generisk driver

Verktøy for administrering av maskinparken

Ubetjent installasjon⁴	Mulighet for å distribuere og tilpasse drivere og programvare sentralt
MSI Installer⁴	Modular installer som kan distribueres gjennom Active Directory®
Innebygd web-server	Web-basert programvare for utskrifts-administrering innebygd i enheten.
BRAdmin Professional 3^{4&5}	LAN/WAN programvare for administrering
Driver Deployment Wizard⁴	Enkel oppretting av skriverdrivere for problemfri distribusjon over nettverket

Papirhåndtering

Standard papirinnmating²	Nedre papirskuff - 250 ark Flerbruksskuff - 50 ark
Valgfri papirinnmating²	250 papirskuff (LT-5500) 520 papirskuff (LT-6500) Maksimalt 2 valgfrie skuffer (LT-5500 & LT-6500 kan brukes sammen)
Papirutmating²	Forsiden ned - 150 ark Forsiden opp (rett papirbane) - 1 ark

Mediespesifikasjoner

Medietyper og vekt⁷	Standard & valgfri papirskuff - vanlig, resirkulert, farget og brevpapir (mellom 60 - 120g/m ²) Flerbruksskuff - vanlig, resirkulert, bond, farget og brevpapir (mellom 60 - 200g/m ²) og tosidig utskrift - vanlig, resirkulert, farget og brevpapir (mellom 60 - 120g/m ²)
Konvolutt og etikettutskrift	Ja, fra flerbruksskuff: mulighet for 10 konvolutter opptil 10mm i total tykkelse
Mediestørrelser	Standard papirmagasin - A4, brev, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal Valgfri papirmagasin - A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal Flerbruksskuff - bredde: 76.2mm to 215.9mm x lengde: 127mm to 355.6mm Tosidig utskrift - A4

1 Angitt kapasitet i samsvar med ISO/IEC19752.

2 Beregnet med 80g/m² papir.

3 Kun Windows® og Mac®.

4 Kun Windows®.

5 Valgfri gratis nedlastning fra Brother Solutions Centre <http://support.brother.com>

6 Maksimalt antall sider per måned kan brukes for å sammenlikne varighet mellom Brother produkter.

For maksimal skriver levetid er det anbefalt å velge en skriver med en driftssyklus som overgår dine utskriftsbehov.

7 Det er anbefalt å bruke den rette papirbanen og stillemodus når papirvekten er mer enn 105g/m².

Nettverk & Sikkerhet

Kablet nettverk	Innebygd ethernet 10Base-T/100Base-TX
Nettverksprotokoller	TCP/IP (IPv4 og IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client og server, SMTP klient, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SMTP client
IPv6 (av som standard)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client og server, SMTP klient, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS client, SMTP client
Kablet nettverkssikkerhet	SMTP-AUTH, SSL/TLS (PPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Utskriftslogg til nettverk⁴	Registrerer utskriftsaktivitet fra hver individuell bruker. Inkludert nettverk brukernavn, navn på dokument skrevet ut og antall sider, som lagres på nettverket
E-post varsler	Enheten kan sende automatisk e-post varsler når noe trenger tilsyn, som for eksempel når en toner begynner å gå tom og må byttes ut
E-post rapporter	Motta bruksrapporter med jevne mellomrom via e-post
IP filter	Begrens hvilke nettverksbrukere som har tilgang til enheten via nettverket (kun IPv4)
Secure Function Lock 3.0	Begrens aktiviteten til en person eller en gruppe over et nettverk. Kan benyttes med PC-brukers påloggingsnavn for opptil 100 brukere
Secure print³	Beskytt utskriftsjobber med en påkrevet firesifret kode for å starte utskriftsjobben
Setting Lock	Sikrer tilgang til enhetens kontrollpanel ved å låse den

PrintSmart løsninger (valgfritt)

PrintSmart CostControl	Monitører og kontroller alle utskriftskostnader for alle Brother og tredjeparts enheter
For mer informasjon om PrintSmart løsninger besøk www.brother.no	
Dimensjoner og vekt	
Med eske (BxDxH)	485 x 450 x 377mm 13kg
Uten eske (BxDxH)	373 x 388 x 255mm 10.7kg
Driftssyklus	
Anbefalt månedlig	Opptil 3500 sider månedlig utskriftsvolum
Maksimalt månedlig⁷	Opptil 50 000 sider månedlig utskriftsvolum

Mobil/web basert utskrift

Brother iPrint&Scan (Android)	Skriv ut fra og sjekk maskinstatus fra en Android enhet
Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Skriv ut fra og sjekk maskinstatus fra en iPad / iPhone / iPod Touch
Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)	Skriv ut direkte fra en smarttelefon som opererer på Windows® Phone Operating System
Brother Print&Scan (Windows® 8 & RT)	Skriv ut direkte fra en Windows® 8 eller Windows RT nettbrett
Google Cloud Print 2.0	Skriv ut de mest vanlige filtypene fra hvilken som helst Google Cloud Print aktivert applikasjon
AirPrint	Skriv ut de mest vanlige filtypene fra hvilken som helst AirPrint aktivert applikasjon
Mopria	Skriv ut de mest vanlige filtypene fra Mopria støttede Android enheter
Android Print Service Plugin	Skriv ut fra en Android enhet uten en dedikert app

Rekvisita og tilbehør

Innboks toner	3000 sider ¹
Standard toner	3000 sider ¹ (TN-3430)
Høykapasitets toner	8000 sider ¹ (TN-3480)
Trommel (DR-3400)	Ca. 50 000 sider med 3 sider per jobb Ca. 30 000 sider med 1 side per jobb
LT-5500	250 ark valgfri papirskuff
LT-6500	520 ark valgfri papirskuff
FH-1000	Filter holder (Kun Tyskland)
Eskens innhold	Tonerkasett, trommel, strømforsyningskabel, driver programvare for Windows®, hurtigstartsguide (PC grensesnittkabel ikke inkludert)

Hyppighet for bytte av rekvisita vil variere avhengig av kompleksiteten på utskriftene, prosent dekning, papirstørrelse, antall sider per jobb og type medie.

Miljø

Strømforbruk	Skriv ut - 640W (390W i stillemodus), aktiv - 32W, dvale - 6.5W, dyp dvale - 1.2W, av - 0.04W
TEC verdi	1.763kWh / uke
Lydtrykksnivå	Skriver ut - 52dBa, stillemodus utskrift - 50dBa, aktiv - opptil 34dBa
Lydnivå strøm	Skriver ut - 6.9BA, stillemodus utskrift - 6.47BA, aktiv - opptil 4.7BA
Strømsparing	Dette gjør at skriveren bruker mindre strøm når den ikke er i bruk
Tonersparing	Dette reduserer tonerforbruk og bidrar til å redusere totale eierkostnader for skriveren
Energy Star	Ja
Blue Angel	Ja
Svanemerket	Ja
GS merket	Ja



Samarbeider med deg for et bedre miljø

Hos Brother er våre grønne initiativ enkle. Vi ønsker å ta ansvar, opptre med respekt og prøver å gjøre en positiv forskjell ved å hjelpe til å bygge et samfunn der bærekraftig utvikling kan oppnås. Vil kaller denne tilnærmingen Brother Earth.
www.brotherearth.com

brother
at your side

Alle spesifikasjoner er korrekt ved tidspunkt for trykking. Brother er et registrert varmerke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerte varemerker eller deres respektive virksomheters varemerker.